

EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE

Mod.: YJ-6805



Características



- 66 LEDs de alta intensidad y bajo consumo
- Batería de 4V/2200MAH de gran capacidad con vida útil superior a 500 recargas
- Función de emergencia que permite el encendido y apagado automático al interrumpirse la energía eléctrica
- Dos niveles de intensidad
- Correa de encendido para instalaciones muy elevadas
- Mango retráctil para mayor practicidad en el uso móvil

Instrucciones de uso

1. El interruptor de encendido tiene 3 posiciones : Apagado, Potencia Baja y Alta Potencia
2. La correa de encendido permite encender y apagar el artefacto siempre y cuando el interruptor se encuentre en alguna de las posiciones de encendido.
3. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente con AC220V/50Hz para recargar la batería, el indicador luminoso verde se encenderá.
4. Cargue la batería durante al menos 12 horas para una carga completa.
5. Autonomía de uso de 6hrs en alta intensidad y 9hrs en baja con la batería completamente cargada.
6. Cuando se utiliza como luz de emergencia, se recomienda al menos una vez al mes, desconectar la corriente alterna y utilizar la luz por 2hrs. a batería, esto le permitirá mantener la batería en buenas condiciones.

Precauciones

1. En caso de no utilizar la luz de emergencia por períodos prolongados, realice una carga de 4 a 6 horas una vez cada 3 meses.
2. Por favor cargue la luz de emergencia en forma inmediata una vez que la luz pierda intensidad.
3. Cuando se la utiliza como foco, no utilice la luz de emergencia mientras se esta cargando de lo contrario la carga de la batería requerirá de un tiempo mucho mayor al especificado.
4. Mantenga la luz de emergencia lejos de cualquier material combustible.



Aplicaciones : Casas, Oficinas, Hospitales, Reparaciones, Camping, etc.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo - URUGUAY - CP : 11800

Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050

Web : <http://www.electrofonía.com>