

EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE DE 54 LEDS

Mod.: YJ-6808

Características

- 54 LEDS de alta intensidad y bajo consumo.
- 2 baterías de 4V/2000mAh con vida útil superior a las 500 cargas.
- Función de Emergencia que permite el encendido automático al interrumpirse la energía eléctrica.
- Dos niveles de intensidad (27 y 54 LEDS)
- Mango retráctil para mayor practicidad en el uso móvil.
- Soporte plegable incorporado para uso vertical.
- Posee perforaciones posteriores para el montaje sobre pared.

Especificaciones


- Voltaje : AC 90~240V 50/60Hz
- Corriente de carga : 0.14A 1W
- Potencia de consumo : 3W
- Dimensiones : 410 x 75 x 75mm
- Cumple con las normas CE, ISO9001 y Q/YYJ01-2013

Instrucciones de Uso



1. El interruptor de encendido posee 3 posiciones (Apagado, Alta Potencia, Baja Potencia)
2. Conecte la ficha pequeña del cable de alimentación al terminal situado en el lateral izquierdo de la luz de emergencia, luego conecte el otro extremo al tomacorriente (90~240V-50/60Hz) para cargar la batería, el LED rojo se encenderá. Si el interruptor esta en alguna de las posiciones de encendido, el LED verde también se encenderá. Antes de utilizar, cargue la batería durante al menos 15 hrs.
3. Autonomía de uso unas 6.5hrs en Alta intensidad y unas 9hrs en Baja intensidad con la batería totalmente cargada.
4. Cuando se utiliza como luz de emergencia, una vez al mes desconectar la alimentación durante 2hrs para mantener la batería en buenas condiciones.
5. Al interrumpirse el suministro eléctrico el LED rojo se apagará y la luz se encenderá en forma automática si el interruptor esta en la posición de encendido y el LED verde permanecerá encendido.

Precauciones

- En caso de no utilizar la luz de emergencia por períodos prolongados, realice una carga de 4 a 6hrs cada 3 meses.
- Para uso como luz de emergencia, se recomienda desconectar la energía por 2 o 3 hrs una vez al mes.
- Cargue la luz de emergencia en forma inmediata cuando ésta pierda luminosidad.
- Es conveniente no interrumpir la carga para utilizar la luz si desea un mayor rendimiento.
- Mantener la luz de emergencia lejos de materiales combustibles.



Soporte plegable



Aplicaciones : Casas, Oficinas, Hospitales, Reparaciones, Camping, etc.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo - URUGUAY - CP : 11800
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>