

EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE DE 69 LEDS

Mod.: YJ-6838

Características

- 69 LEDS de alta intensidad y bajo consumo
- Batería de 4V/2200mAh con vida útil superior a las 500 cargas.
- Función de Emergencia que permite el encendido automático al interrumpirse la energía eléctrica.
- Dos niveles de intensidad (36 y 69 LEDS)
- Mango retráctil para mayor practicidad en el uso móvil.
- Base pivotante con dos posiciones para uso vertical
- Posee perforaciones posteriores para el montaje sobre pared

Especificaciones



- Voltaje : AC 90~240V 50/60Hz
- Corriente de carga : 0.14A 1W
- Potencia de consumo : 3.5W
- Cumple con las normas CE, ISO9001 y Q/YYJ01-2013

Instrucciones de Uso

1. El interruptor de encendido posee 3 posiciones (Apagado, Alta Potencia, Baja Potencia)
2. Conecte la ficha pequeña del cable de alimentación al terminal situado en el lateral izquierdo de la luz de emergencia, luego conecte el otro extremo al tomacorriente (90~240V-50/60Hz) para cargar la batería, el indicador luminoso verde se encenderá. Antes de utilizar, cargue la batería durante al menos 15 hrs.
3. Autonomía de uso unas 6hrs en Alta intensidad y unas 9hrs en Baja intensidad con la batería totalmente cargada.
4. Cuando se utiliza como luz de emergencia, una vez al mes desconectar la alimentación durante 2hrs para mantener la batería en buenas condiciones.
5. Al interrumpirse el suministro eléctrico el LED verde se apagará y la luz se encenderá en forma automática (si el interruptor esta en la posición de encendido).

Precauciones

- En caso de no utilizar la luz de emergencia por períodos prolongados, realice una carga de 4 a 6hrs cada 3 meses.
- Para uso como luz de emergencia, se recomienda desconectar la energía por 2 o 3 hrs una vez al mes.
- Cargue la luz de emergencia en forma inmediata cuando ésta pierda luminosidad.
- Es conveniente no interrumpir la carga para utilizar la luz si desea un mayor rendimiento.
- Mantener la luz de emergencia lejos de materiales combustibles.



Aplicaciones : Casas, Oficinas, Hospitales, Reparaciones, Camping, etc.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo - URUGUAY - CP : 11800
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>