

# EFOLIGHT

## LUZ DE EMERGENCIA 99 LEDS DE ALTA INTENSIDAD

Mod. : YG-2291LED

### INDICACIONES

1. Cargue la batería completamente durante 20hrs. antes de utilizar por primera vez.
2. Cargue la batería completamente luego de utilizarla y antes de guardarla.
3. Cargue y descargue completamente la batería al menos una vez cada 3 meses si va a guardar la luz de emergencia por períodos prolongados.

### ATENCION

1. NUNCA intente desarmar la luz de emergencia.
2. NUNCA inserte objetos metálicos por las ranuras de la luz de emergencia.
3. NO cubra la luz de emergencia con toallas, ropa, etc.
4. NO utilice la luz de emergencia en lugares con agua o mucha humedad.
5. NO instale la luz de emergencia próxima a fuentes de calor ni tampoco en lugares donde le alcance la luz directa del sol.

### CARACTERISTICAS

1. Encendido automático al interrumpirse la corriente alterna.
2. Diseño portátil para uso exterior.
3. Utiliza 99 leds de alta intensidad y bajo consumo.
4. Autonomía aproximada 10 hrs a máxima intensidad.
5. Permite montaje sobre pared.
6. Soporte plegable incorporado y mango retráctil.
7. Funciona con batería interna de 6V4Ah DC.
8. El interruptor de encendido posee 3 niveles de intensidad (33,66 y 99 LEDs respectivamente).
9. Si esta conectada a la corriente alterna (220V), solo encenderá si se interrumpe la energía eléctrica. Debe desconectarla de la corriente alterna si desea encenderla para su utilización.
10. Para probar la luz, utilice el botón TEST para encender la luz mientras el artefacto está conectado a la corriente.

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación : Corriente Alterna 220~240V 50/60Hz
- Tiempo de Carga :
  - Aprox. 20 hrs primera carga
  - Aprox. 10~15hrs uso normal
- Tiempo de operación : Aprox. 10 hrs
- Batería recargable de gel de 6V/4.5Ah
- Leds : 99 leds tipo 2100MCD
- Dimensiones : 65.5cm (Largo) x 7.5cm (Ancho) x 9.5cm (Alto)
- Peso : 1.5Kgs

### APLICACIONES

- CASAS Y EDIFICIOS
- ASCENSORES
- CAMPING
- HOSPITALES
- TIENDAS Y SUPERMERCADOS
- HOTELES
- RESTAURANTES
- TALLERES
- PICNICS
- PESCA
- OFICINAS PUBLICAS
- PATIOS
- ESCUELAS
- EMERGENCIAS, ETC.



**ELECTROFONIA**

Hocquart 1621 - Montevideo - URUGUAY - PC : 11800  
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050  
Web : <http://www.electrofonía.com>

Respalda y  
Garantiza