

EFOLIGHT

LINTERNA LED DE 5W Y LUZ DE EMERGENCIA DE 9 LEDS

Mod. : YJ-2829



RECARGABLE
AUTONOMIA
6HRS Y 15HRS

Características

1. Posee una batería recargable de 4V/6Ah libre de mantenimiento.
2. Utiliza un LED de 5W de bajo consumo equivalente a 1.5 Mega candelas con dos niveles de intensidad.
3. La autonomía de la Luz de Emergencia de 9 LEDS es aproximadamente 15hrs.
4. La autonomía de la linterna de 5W en baja intensidad es aproximadamente 6hrs.
5. Reflector parabólico de gran alcance.
6. Mango ergonómico y correa para colgar.

Especificaciones

1. Voltaje de carga : AC 90~240V 50/60Hz.
2. Corriente de carga : 0.22A - 1.4W.
3. Potencia lumínica máxima de la linterna : 5W
4. Potencia lumínica de la Luz Emergencia de 9 LEDS : 2.6W
5. Cumple con las normas Q/YYJ01-2013



Instrucciones

1. Abra el compartimiento del cable de alimentación en la parte posterior de la linterna.
2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente, la luz de carga se encenderá. Para una carga completa se necesitan 15hrs.
3. Mueva el interruptor hacia adelante una posición y la linterna de 5W se encenderá en alta intensidad. Si la mueve a la otra posición, encenderá en baja intensidad.
4. Si mueve el interruptor hacia atrás se encenderá la luz de emergencia de 9 LEDS.
5. Mientras esta cargando, si mueve el interruptor hacia atrás la luz de emergencia no encenderá hasta que la desconecte de la red eléctrica o falle la energía.

Precaución

1. Realice una carga de al menos 10hrs antes del primer uso. En caso de no usarse por períodos prolongados, realice una carga completa cada 3 o 4 meses para mantener la batería en buenas condiciones.
2. Cargue en forma inmediata una vez que la luz pierda intensidad.
3. No utilice el LED de 5W como linterna mientras se esta cargando para evitar daños en los componentes.
4. El tiempo de carga no debería ser mayor de 20hrs. En caso de usarse como luz de emergencia, se recomienda desconectarla de la red eléctrica y utilizar la luz de emergencia por 3 o 4hrs al menos una vez cada dos semanas.



REFLECTOR
PARABOLICO



LUZ DE EMERGENCIA
DE 9 LEDS



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA S.A.

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonias.com>