

# EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA

Mod.: EL-1018LX

## Características

Luz de Emergencia "EFOLIGHT" mod. EL-1018LX 18 super LEDS de gran intensidad, Zócalo USB, 2 niveles de intensidad (18 y 6 LEDS), Autonomía de 20hrs/50hrs, Cable de carga para corriente alterna de 220V/50Hz, Cargador para coche de 12V DC, Batería de 6V/4.5Ah, Mango rebatible

## Precaución

- 1) A los efectos de prolongar la vida útil de la batería, realice una descarga completa cada 3 meses si el artefacto no es utilizado por un período prolongado. Para eso deje la luz encendida hasta que la batería se agote, luego cárguela durante 16 a 20 horas.
- 2) Luego de descargar completamente la batería, conecte el artefacto a la corriente alterna en forma inmediata para comenzar a cargar la batería. No guarde la luz de emergencia con la batería descargada ya que esto podría dañar permanentemente la batería.



18 SUPER LEDS DE GRAN INTENSIDAD



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON 2 NIVELES DE INTENSIDAD



ADAPTADOR 12V DC PARA AUTOMOVIL



MANGO REBATIBLE



ZOCALO USB SALIDA 5V/1A

## ESPECIFICACIONES

Fuentes de luz	18 SUPER LEDS SMD de alta intensidad TH5730 de 0.5W / 150mA de consumo
Intensidad	45~55 Lumens por cada LED TH5730
Batería	Sellada de Plomo - GEL de 6V 4.5Ah
Voltaje de carga	AC 110-240V 50/60Hz / 12V DC
Tiempo de carga	16-20 horas (aproximadamente)
Zócalo USB	5V DC / 1A
Autonomía (con carga completa)	20 horas (Alta intensidad - 18 leds - FULL) 50 horas (Baja intensidad - 6 leds - LOW)
Dimensiones	195 (alto) x 95 (ancho) x 85mm (prof.)

HECHO EN CHINA



**ELECTROFONIA s.r.l.**

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY  
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050  
Web : <http://www.electrofonía.com>