

EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA

Mod.: EL-1018L (Li Ion)

Características

Luz de Emergencia "EFOLIGHT" mod. EL-1018L 24 super LEDS de gran intensidad, Zócalo USB, 2 niveles de intensidad (24 y 8 LEDS), Autonomía de 4hrs/10hrs, Cable de carga para corriente alterna de 220V/50Hz, batería de Li Ion de 7.4V/2000mAh, Mango rebatible y soportes para montaje sobre pared.

Precaución

- 1) A los efectos de prolongar la vida útil de la batería, realice una descarga completa cada 3 meses si el artefacto no es utilizado por un período prolongado. Para eso deje la luz encendida hasta que la batería se agote, luego cárguela durante 16 a 20 horas.
- 2) Luego de descargar completamente la batería, conecte el artefacto a la corriente alterna en forma inmediata para comenzar a cargar la batería. No guarde la luz de emergencia con la batería descargada ya que esto podría dañar permanentemente la batería.



24 SUPER LEDS DE GRAN INTENSIDAD



SOPORTES PARA MONTAJE SOBRE PARED



MANGO REBATIBLE



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON 2 NIVELES DE INTENSIDAD



ZOCALO USB SALIDA 5V/1A



BATERIA DE LI ION DE 7.4V/2000MAH



ESPECIFICACIONES

Fuentes de luz	24 SUPER LEDs SMD de alta intensidad TH5730 de 0.5W / 150mA de consumo
Intensidad	45~55 Lumens por cada LED TH5730
Batería	Litio Ion de 7.4V/2000mAh
Voltaje de carga	AC 110-240V 50/60Hz
Tiempo de carga	16-20 horas (aproximadamente)
Zócalo USB	5V DC / 1A
Autonomía (con carga completa)	4 horas (Alta intensidad - 18 leds - FULL) 10 horas (Baja intensidad - 6 leds - LOW)
Dimensiones	195 (alto) x 95 (ancho) x 85mm (prof.)

Dirección Nacional de Bomberos
Homologación No.
DNB/Montevidео/57/274/2020



ELECTROFONIA S.A.

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>

HECHO EN CHINA