

EFOLIGHT

LUZ DE EMERGENCIA DE 44 LEDS

Mod. : EL-1044

Características

Luz de Emergencia "EFOLIGHT" mod. EL-1044LX 44 super LEDS de gran intensidad, Zócalo USB, 2 niveles de intensidad (22 y 44 LEDS), Autonomía de 8hrs/15hrs, Cable de carga para corriente alterna de 220V/50Hz, Cargador para coche de 12V DC, Batería de 6V/4.5Ah, Mango rebatible

Precaución

- 1) A los efectos de prolongar la vida útil de la batería, realice una descarga completa cada 3 meses si el artefacto no es utilizado por un período prolongado. Para eso deje la luz encendida hasta que la batería se agote, luego cárguela durante 15 a 20 horas.
- 2) Luego de descargar completamente la batería, conecte el artefacto a la corriente alterna en forma inmediata para comenzar a cargar la batería. No guarde la luz de emergencia con la batería descargada ya que esto podría dañar permanentemente la batería.



2 NIVELES DE INTENSIDAD
ENTRADA 12V DC
ZOCALO USB



44 SUPER LEDS DE GRAN INTENSIDAD



ADAPTADOR 12V DC PARA AUTOMOVIL



MANGO REBATIBLE



COLORES : BLANCO / NEGRO

Cód. : 005009625 - 12 Unidades/caja

ESPECIFICACIONES

Fuentes de luz	44 SUPER LEDS de alta intensidad (1300LM)
Batería	Sellada de GEL de 6V/4.5Ah
Voltaje de carga	AC 110-240V 50/60Hz / 12V DC + - -
Tiempo de carga	15-20 horas (aproximadamente)
Zócalo USB	Salida de 5V DC / 1A
Autonomía (con carga completa)	8 horas (ALTA intensidad - 44 leds) 15 horas (BAJA intensidad - 22 leds)
Grado de protección IP	IP20
Iluminación de Emergencia	Encendido automático al interrumpirse la energía eléctrica cuando el interruptor se encuentra en la posición de encendido (ALTA/BAJA)
Dimensiones	218 (alto) x 110 (ancho) x 90mm (prof.)