

# EFOLIGHT

## *Luz de Emergencia Fluorescente Recargable Mod. 228E*



Cód. : 005009369

**1x13W**

### ESPECIFICACIONES :

1. Alimentación : Corriente Alterna 220V 50Hz
2. Tiempo de Carga : Aprox. 24 hrs (cuando la batería esta totalmente descargada)
3. Duración : Aprox. 3 hrs (tubo 1x13W-H)
4. Batería recargable sin mantenimiento 6V/4Ah
5. Tubo : 1x13W-H
6. Dimensiones : 42.4x10.2x9.4cm

### CARACTERISTICAS :

1. Especialmente diseñado para uso de emergencia.
2. Circuito de control de sobrecarga para protección de la batería.
3. Circuito de protección de descarga para evitar tubos fluorescentes con extremos oscuros.
4. Diseño portátil para uso exterior.
5. Permite montaje sobre pared.
6. Indicadores de nivel y carga de la batería.
7. Fusible de protección externo.
8. Botón pulsador para prueba.

### ATENCION :

1. Cargue la batería durante 8 horas antes de comenzar a utilizar.
2. Siempre recargue la batería luego de utilizar o cuando la luz se vuelva demasiado tenue.
3. Cargue la batería periodicamente cuando no utilice el aparato por más de 3 meses.

### APLICACIONES :

Casas, Hospitales, Tiendas, Hoteles, Talleres, Campings, Picnics, Pesca, Ascensores, Oficinas públicas, Patios, Escuelas, etc.